

## DESACTIVADOR SMALL RF 8.2MHz

Los desactivadores de etiquetas adhesivas, son un complemento muy importante en las instalaciones que requieren el uso de etiquetas adhesivas, para la protección de sus productos, con el desactivador conseguiremos anular la etiquetas y así evitaremos que al salir de nuestro establecimiento el sistema detecte la etiqueta y pite.

Existen dos versiones de desactivadores:

**STANDARD:** donde podremos conectar hasta 2 Pads por desactivador, también puede ser usado como comprobador de producto alarmado, varios modos de sincronismo con los sistemas antihurto, aviso sonoro de desactivación de la etiqueta.

**SMALL:** Versión reducida del desactivador Standard, solo permite la conexión de un Pad, no dispone de avisador acústico de desactivación de etiqueta.



**Nombre del producto:** Desactivador SMALL

**Tecnología:** Radiofrecuencia

**Frecuencia:** 8.2MHz

### Características:

- 1.- Desactivación hasta 30 cm. de altura.
- 2.- No tiene indicación sonora de desactivación.
- 3.- Modo protegido que garantiza una compatibilidad total.
- 4.- Posibilidad de sincronizarlo con un sistema de pulso.
- 5.- Solo es posible conectar un Pad de desactivación.
- 6.- Posibilidad de integrarse en lectores de códigos de barras.

### Especificaciones Técnicas:

Voltaje: 15VAc

Frecuencia de Trabajo: 8.2MHz, 9.5MHz, 10.5MHz

Rango de Frecuencia:  $\pm$  600 KHz

Consumo: máximo 5 W

Temperatura de Trabajo: 0 - 50°C

### Dimensiones:

**Largo:** 15 cm

**Ancho:** 8 cm

**Grosor:** 4 cm

**Peso:** 350 Gr.

### Dimensiones PAD:

**Largo:** 20 cm

**Ancho:** 20 cm

**Grosor:** 0,5 cm

**Peso:** 100 Gr.



**PRODUCTO FABRICADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA**



**Las características, pueden variar sin previo aviso.**

SEYCONCAT • Gran Vía de les Corts Catalanes, 1107 • 08020 Barcelona • Tel.: 93 710 78 66

Visite nuestra página web: [www.seyconcat.com](http://www.seyconcat.com) • E-mail: [infoweb@seyconcat.com](mailto:infoweb@seyconcat.com)